

## 無線 LAN 接続 (Mac OS)

Mac OS 搭載パソコンを、学内の無線 LAN に接続する設定について説明します。

- ●本マニュアルは、Mac OS 10.14 で作成しています。バージョンによって表記等が違う場合がありますのでご注意ください。
- ●無線 LAN 接続の設定作業は、必ず学内で行ってください(学外では設定を完了することができません)

## □ 接続設定

①「システム環境設定」を開き、「ネットワーク」を クリックします。



②「ネットワーク環境」のプルダウンメニューから「ネットワーク環境を編集」を選択します。



③「+」をクリックし、任意の名前を入力したら「完了」を クリックします。




④「ネットワーク環境」は③で作成したものを選択し、 「Wi-Fi(又は AirMac)」をクリックします。

次に「詳細」をクリックします。



⑤「TCP/IP」タブをクリックし、「DHCP サーバを使用」 を選択したら「OK」をクリックします。



⑥「ネットワーク環境」が先ほど作成したもので「Wi-Fi(又は AirMac)」を選択しているかを確認します。

「ネットワーク名」のプルダウンメニューから 「11n-g」を選択します。



⑦ユーザ名とパスワードを入力し「このネットワークを記憶」にチェックを入れ「接続」をクリックします。

ユーザー名とパスワードは、樟蔭 UNIPA 等と同じです。



※ バージョンにより「証明書を検証」が表示される場合があります。表示された場合は 「証明書を表示」をクリックし、「~ osaka-shoin.ac.jp を常に信頼」にチェックを入れ、 「続ける」をクリックします。






⑧「新しいネットワークに接続する前に確認」に チェックを入れ、「適用」をクリックします。



⑨設定したい「ネットワーク環境」名と「Wi-Fi(又はAirMac)」を選択しているかを確認し、「詳細」を選択します。



⑩「プロキシ」タブをクリックし、「構成するプロトコルを選択」部分で下図の通り4か所にチェックを入れ、項目ごとに「Webプロキシサーバ」を入力し「OK」をクリックします。



- ⑪「状況:接続済み」となっていれば設定完了です。
  - 「適用」をクリックし、ウィンドウを閉じてください。

